MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET Einphasen Sicherheits-und Trenntransformator

P: 40VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/ Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

Link zum Produkt

Abbildungen









Abbildung stellvertretend

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50/60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	0,23 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0,13 A

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.05.2024

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	3,6 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	1 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	2,6 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	1,5 A
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsspannung AC	24 V
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	47,5 mm
Befestigungsmaß b	56 mm
Befestigungsmaß c	2,4 mm
Höhe	70 mm
Breite	78 mm
Tiefe	91 mm
Durchmesser Bohrung	2,4 mm
Länge Bohrung	7,6 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMV	2014/30/EU
Kaufmännische Daten	
GTIN	4065909078792
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.05.2024