MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET Einphasen Steuer-und Trenntransformator

P: 250VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

[Link zum Produkt]

Abbildungen









Abbildung stellvertretend

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50/60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	1,3 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0,7 A

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.05.2024

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	22 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	12,7 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	24 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	13,8 A
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsspannung AC	230 V
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung, Tragschiene, (EN 60715)
Befestigungsmaß a	74 mm
Befestigungsmaß b	90 mm
Befestigungsmaß c	2,9 mm
Höhe	92 mm
Breite	120 mm
Tiefe	122 mm
Durchmesser Bohrung	2,9 mm
Länge Bohrung	9,1 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV	2014/30/EU
Kaufmännische Daten	
GTIN	4065909079010
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.05.2024